



Yangın Alarm Panellerinin yangın anında sesli uyarıyı kullanıcıya GSM üzerinden bildirmesine yarar.

PGM çıkışı ile bağlanan ürünün uzaktan SMS ile çalıştırılıp/durdurulması için kullanılabilir.

Alarm panelinin kullanılmadığı yerlerde herhangi bir sensörden gelen kuru kontak alarm durumunu GSM üzerinden iletebilir.

Karasal telefon hattının olmadığı yerlerde; Hırsız Alarm Panelinin kullanıcıya arama yapmasını yada GSM hattı üzerinden haber alma merkezine bağlanmasını sağlar.

Karasal telefon hattı olan yerlerde; Hırsız Alarm Paneline bağlanmış olan karasal telefon hattının yedeği olarak çalışır. Karasal telefon hattı kesildiğinde devreye girer ve GSM hattı üzerinden kullanıcıların aranmasını sağlar veya GSM şebekesi üzerinden haber alma merkezine bilgi göndermeye devam eder.

HER MARKA ALARM ve YANGIN PANELERİ İLE RÖLE ÇIKIŞI OLAN TÜM SİSTEMLERDE KULLANILIR

GENEL ÖZELLİKLER

- Her bir zone için, ayrı bir telefon numarası arayabilme
- 3 farklı numaraya sms atabilme
- 17 Saniye Ses Kayıt Özelliği
- 2 Adet ZONE Girişi (NC/NO olarak seçilebilir.)
- 1 Adet PGM Çıkışı
- SMS: Her bir zone için 50 karakter SMS gönderebilir.

Teknim GSM/GPRS Modülü Programlama Yazılımı üzerinden Zone, PGM, Arama ve SMS işlemleri kolayca yapılabilir

Teknik Özellikler

TXM-0504

Besleme Gerilimi	10-24 VDC 300mA
Maksimum Arama Akımı	500mA
Beklemede Çekilen Akım	120mA
GSM Modem Frekansı	850/900/1800/1900 Mhz
Arama Tonu Frekansı	380 Hz
Zone Giriş Sayısı	2 (NC/NO)
Çıkış (PGM) Sayısı	1
Çalışma Sıcaklığı	-20...+55°C



Yangın veya Hırsız Alarm Paneli



Universal GSM Modülü



Kullanıcı